

HT 650/36 BP

El cortasetos a batería HT 650/36 Bp ofrece una sujeción ergonómica perfecta, dispone de un asa giratoria para proteger las articulaciones y destaca con cortes precisos y limpios.



Ref. de pedido

1.042-506.0

- Motor sin escobillas
- Asa ergonómica giratoria
- Dos velocidades de corte para cada tipo de seto

Características técnicas

| | | |
|---|------------|---|
| Código EAN | | 4054278634661 |
| Plataforma de batería | | Plataforma de baterías de 36 V |
| Longitud de corte | mm | 650 |
| Paso de diente | mm | 33 |
| Regulación de la velocidad | | sí |
| Niveles de velocidad | | 2 |
| Tipo de cuchillas de corte | | cortadas con láser, con afilado de diamante |
| Velocidad de las cuchillas | cortes/min | nivel 1: 2800 / nivel 2: 3200 |
| Tensión | V | 36 |
| Autonomía por cada carga de la batería | min | máx. 80 (6,0 Ah) / máx. 100 (7,5 Ah) |
| Peso sin accesorios | kg | 4,5 |
| Peso con embalaje incluido | kg | 6,4 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 1130 × 270 × 230 |

Equipamiento

| | |
|-------------------------------|--|
| Variante | Batería y cargador no incluidos en el equipo |
| Protección de cuchilla | ■ |
| Protección de corte | ■ |
| Protección de guía | ■ |
| Empuñadura | giratoria |
| Sistema antibloqueo | ■ |
| Argolla de sujeción | ■ |
| Niveles de velocidad | 2 |

■ Includido en el equipo de serie.



Asa ergonómica giratoria

- Asa trasera regulable para un corte cómodo de los laterales del seto.
- Protege las articulaciones y reduce los síntomas de fatiga.



Protección de corte y de guía

- La protección de corte y de la protección de sujeción evitan daños y elevan la seguridad.
- Previene el deterioro de la cuchilla durante los trabajos cerca de obstáculos.



Dos velocidades de corte

- Dos velocidades para un corte óptimo en todas las aplicaciones.

ACCESORIOS PARA HT 650/36 BP 1.042-506.0



| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|--|---|----------------|---|--------------------------|
| BATERÍAS | | | | |
| Battery Power 36/50 | 1 | 2.445-031.0 | Batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ 36/75 | 2 | 2.445-043.0 | Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobrecorriente. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ 36/60 | 3 | 2.042-022.0 | Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión. | <input type="checkbox"/> |
| CARGADORES | | | | |
| Cargador rápido Battery Power+ 36/60 | 4 | 2.445-045.0 | Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared. | <input type="checkbox"/> |
| KIT DE INICIO | | | | |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75 | 5 | 2.445-070.0 | Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| Starter Kit Battery Power+ 36/60 | 6 | 2.445-071.0 | Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| LIMPIEZA DE FACHADAS Y PLACAS SOLARES | | | | |
| Accesorios y conectores | | | | |
| Sistema de transporte | 7 | 6.373-071.0 | Cómodo bastidor de uso universal para reducir la fuerza de retención necesaria en trabajos con lanzas telescópicas, equipos de jardín y lanzas de alta presión. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.