

## KM 100/100 R BP

Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en superficies interiores y exteriores de 6000 a 7800 m<sup>2</sup>/h.



Made in Germany



Ref. de pedido

1.280-103.0

- Limpieza automática del filtro
- Accionamiento eléctrico de tracción
- Funcionamiento sin emisiones

### Características técnicas

Código EAN		4039784468573
Tracción		motor de corriente continua
Accionamiento - Potencia	V / kW	24 / 2,1
Tipo de accionamiento		Eléctrica
Máximo rendimiento en superficie	m <sup>2</sup> /h	6000
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales	m <sup>2</sup> /h	7800
Ancho de trabajo	mm	700
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1000
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1300
Capacidad de la batería	Ah	240
Tensión de la batería	V	24
Capacidad de las baterías	h	máx. 2,5
Depósito de suciedad	l	100
Capacidad ascensional	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	6
Superficie de filtrado	m <sup>2</sup>	6
Peso (con accesorios)	kg	320
Peso, listo para el uso	kg	300
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2006 × 1005 × 1343

### Equipamiento

Filtro redondo de poliéster	■
Limpieza del filtro manual	■
Limpieza del filtro automática	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■
Regulación del caudal de aspiración	■
Trampilla para suciedad gruesa	■
Principio de barrido por encima del cabezal	■
Tracción hacia delante	■
Tracción hacia atrás	■
Aspiración	■
Aplicación en exteriores	■
Aplicación en interiores	■
Indicador de batería	■
Contador de horas de funcionamiento	■
Función de barrido, desconectable	■
Ruedas, sin marcado	■

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



## Protección contra impactos

- Para proteger la barredora y el entorno que debe limpiarse.



## Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.
- Cambio del filtro sin herramientas.



## Mantenimiento sencillo

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.

## ACCESORIOS PARA KM 100/100 R BP 1.280-103.0



	Ref. de pedido	Descripción	
<b>FILTROS</b>			
<b>Filtro circular</b>			
Filtro redondo	1	6.414-532.0	Filtro redondo lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento. ■
<b>CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO</b>			
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>			
Cepillo cilíndrico de barrido, estándar	2	6.906-375.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. ■
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido blando</b>			
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	3	6.906-533.0	Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores. □
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido duro</b>			
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	4	6.906-532.0	Para la eliminación de la suciedad fuertemente adherida en las áreas exteriores □
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático</b>			
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático	5	6.906-534.0	Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial) □
<b>CEPILLO LATERAL</b>			
<b>Cepillos laterales estándar</b>			
Cepillo lateral estándar	6	6.905-986.0	Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil. ■
<b>Cepillo lateral, suave</b>			
Cepillo lateral suave	7	6.906-133.0	Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores. □
<b>ACCESORIOS</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	8	2.644-391.0	□
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN</b>			
Batería	9	6.654-119.0	Se requieren cuatro unidades. □
	10	6.654-112.0	Batería de accionamiento de mantenimiento reducido con sistema de llenado central. □
<b>CARGADOR DE BATERÍAS</b>			
Cargador	11	6.654-120.0	Para cargar baterías sin mantenimiento 24 V / 240 Ah (6.654-119.0). □
	12	6.654-107.0	Para cargar la batería 6.654-112.0. □
<b>NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS</b>			
Neumáticos seguros contra pinchazos (juego) rueda maciza de goma, no dejan marcas	13	2.641-129.7	No dejan marcas en los suelos sensibles blancos □
Neumáticos antipinchazos (traseros), de caucho macizo, no dejan marcas (neumático sencillo)	14	6.435-698.0	Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies de color claro. □

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA KM 100/100 R BP 1.280-103.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS</b>				
<b>Iluminación</b>				
Iluminación de trabajo	15	2.640-551.0	Para un alumbrado adicional, p. ej., en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
<b>Barrer/Aspirar</b>				
Aspiradores	16	2.641-448.7	Para una potencia de aspiración extrafuerte en esquinas y caminos largos.	<input type="checkbox"/>
<b>Sistema luminoso de advertencia</b>				
Lámpara de advertencia omnidireccional	17	2.643-886.0	Aumenta la seguridad durante el trabajo	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral izquierdo</b>				
2º cepillo lateral izquierdo kit de montaje	18	2.851-050.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
	19	2.640-284.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para incrementar el rendimiento de superficie (hasta el número de fábrica 11857).	<input type="checkbox"/>
<b>CABINAS Y TECHOS PROTECTORES</b>				
<b>Techo protector con luz omnidireccional</b>				
Techo protector para el operario con lámpara de advertencia omnidireccional	20	2.640-496.7	Necesario para trabajar con las barredoras en zonas con estanterías altas. Cumple las exigencias de la norma IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.